LA NOUVELLE **FUNSTART FRESHPACK 2IN1**

2in1 signifie:

batterie « sèche »
\+ quantité exacte d'électrolyte nécessaire
\+ kit de remplissage

= un pack complet FreshPack 2in1

Funstart FreshPack 2in1

VARTA
BY JOHNSON CONTROLS

AVANTAGES POUR LA **DISTRIBUTION**

Facilité d'utilisation pour vos clients

- Acheter, remplir, démarrer

Préservation de l'environnement

- Aucun reste d'électrolyte – aucun déchet toxique
- Emballage entièrement recyclable
- Sigle Point vert

Économie de temps donc d'argent

- Pas d'assemblage compliqué des composants individuels
- 2in1 FreshPack est livré prêt à l'emploi avec tous les éléments dont vous avez besoin

Vaste choix

- 29 types de batteries différents
- La puissance adaptée à chaque application
- VARTA est le seul fabricant du segment Premium à proposer une gamme aussi vaste
- Grande couverture du marché

Avantages pour la vente

FUNSTART FRESHPACK

Idéale pour :

AVANTAGES DU **FRESHPACK 2IN1**

- **Complete Package 2in1**
  Batterie avec pack acide et kit de remplissage

- **Top Starting**
  Puissance au démarrage assurée grâce au parfait agencement des plaques, à une géométrie de grille innovante ainsi qu'à un séparateur spécial

- **Longlife Technology**
  Longue durée de vie due à un flux d'énergie optimal. Sa construction d'ensemble lui permet de résister aux conditions les plus dures.

Avantages produit

VARTA BY JOHNSON CONTROLS

LA CONSTRUCTION DE LA BATTERIE EN DÉTAIL

Conception des bornes
Réduit la corrosion et empêche l'écoulement d'électrolyte, pour une durée de vie plus longue

Bac et couvercle
En matière plastique spéciale résistante à l'huile et à l'essence, protection contre les fortes températures

Connexion des éléments
La connexion directe entre les différents éléments de la batterie, située juste au-dessus du faisceau de plaques, permet un acheminement rapide de l'énergie et augmente ainsi la puissance au démarrage

Géométrie de grille spéciale
Conductibilité optimale et haute résistance aux vibrations

Séparateur spécial
Il permet une grande puissance au démarrage

LE REMPLISSAGE DE LA VARTA **FUNSTART FRESHPACK**

1. Préparer la batterie
Retirez tous les bouchons qui se trouvent sur le dessus de la batterie.

2. Dégager l'orifice de dégazage
Le bouchon de dégazage doit impérativement être retiré avant le remplissage.

3. Ouvrir le pack acide
Pour ce faire, coupez le mamelon du pack acide.

4. Fixer le tuyau
Fixez solidement le tuyau fourni sur l'orifice du pack acide.

5. Remplir d'électrolyte
Versez lentement l'électrolyte dans la batterie. Veillez à ce que toutes les cellules soient remplies individuellement et uniformément.

6. Éliminer le pack acide
Une fois entièrement vidé, le pack acide est recyclable.

7. Remettre les bouchons
Replacer les bouchons mentionnés au point 1, après remplissage.

Remarque : vous trouverez une description détaillée dans le mode d'emploi de la batterie.

Remplissage de la Funstart FreshPack

VARTA
BY JOHNSON CONTROLS

GAMME FUNSTART FRESHPACK

FUNSTART FRESHPACK

Code Varta	Code JIS	Dimensions hors tout en mm			Polarité	Capacité [Ah]	Courant d'essai à froid en A EN	Type de borne
		L	I	H				
VARTA FUNSTART FRESHPACK 6 VOLT								
012 014 008 A51 4	6N11A-3A	122	61	135		12	80	Y6

VARTA FUNSTART FRESHPACK 12 VOLT								
503 012 001 A51 4	YB3L-A	100	58	112		3	10	Y6
503 013 001 A51 4	YB3L-B	100	58	112		3	10	Y6
504 011 002 A51 4	YB4L-B	121	71	93		4	20	Y5
505 012 003 A51 4	12N5-3B YB5L-B	121	61	131		5	30	Y6
506 011 004 A51 4	12N5.5-3B	136	61	131		6	40	Y6
507 012 004 A51 4	12N7-3B YB7L-B	136	76	134		7	40	Y6
508 013 008 A51 4	YB7-A	137	76	134		8	80	Y6
509 014 008 A51 4	12N9-4B-1 YB9-B	136	76	134		9	80	Y6
509 015 008 A51 4	12N9-3B YB9L-B	136	76	140		9	80	Y6

Code Varta	Code JIS	Dimensions hors tout en mm			Polarité	Capacité [Ah]	Courant d'essai à froid en A EN	Type de borne
		L	I	H				
VARTA FUNSTART FRESHPACK 12 VOLT								
511 012 009 A51 4	12N10-3A / 12N10-3A-1 12N10-3A-2 / YB10L-A2	136	91	146		11	90	Y6
511 013 009 A51 4	12N10-3B YB10L-B	136	91	146		11	90	Y8
512 011 012 A51 4	12N12A-4A-1 YB12A-A	136	82	161		12	120	Y6
512 013 012 A51 4	YB12AL-A YB12AL-A2	136	82	161		12	120	Y6
514 011 014 A51 4	12N14-3A YB14L-A2	136	91	166		14	140	Y8
514 012 014 A51 4	YB14-A2	136	91	168		14	140	Y8
514 013 014 A51 4	YB14L-B2	136	91	168		14	140	Y8
516 015 016 A51 4	YB16B-A YB16B-A1	160	90	161		16	160	Y4
516 016 012 A51 4	YB16AL-A2	205	72	164		16	120	Y2

Code Varta	Code JIS	Dimensions hors tout en mm			Polarité	Capacité [Ah]	Courant d'essai à froid en A EN	Type de borne
		L	I	H				
VARTA FUNSTART FRESHPACK 12 VOLT								
518 014 015 A51 4	51814	186	82	171		18	150	Y10
518 015 018 A51 4	YB18L-A	181	92	164		18	180	Y7
519 011 019 A51 4	YB16L-B	176	101	156		19	190	Y6
519 012 019 A51 4	YB16-B	176	101	156		19	190	Y6
519 013 017 A51 4	51913	186	82	171		19	170	Y10
519 014 018 A51 4	YB16CL-B	176	101	176		19	180	Y5
520 012 020 A51 4	Y50-N18L-A Y5-0N18L-A2	207	92	164		20	200	Y7
524 101 020 A51 4	12N24-4	186	125	178		24	200	Y3
525 015 022 A51 4	52515 Y60-N24L-A	186	130	171		25	220	Y3
530 030 030 A51 4	53030	186	130	171		30	300	Y10

LES **ARGUMENTS DE VENTE EN UN** COUP D'OEIL

- ***Large assortiment comportant 29 types différents***
- ***Achat dans la boutique en ligne possible***
- ***Facilité de manipulation et de stockage***
- ***Un pack complet pour le client final/tout compris***
- ***Batterie avec pack acide et kit de remplissage***